

# Roland DG社製 iDecoraをCTグラフィティMで動作させる場合の注意事項

## Roland DG社製カッティングプロッタ「iDecora」をCTグラフィティMで動作(カット)させる事が可能です。動作に関する設定において以下の注意点が御座います。

(CTグラフィティM Ver.3.00.02Jのみ対応です。Ver.3.00.02J以下のバージョンの場合は必ずアップデートして下さい。)

### ■制限について

#### ・最大カット幅制限

iDecoraは、100mmのシートに対して最大70mmまでカット可能ですが、iDecora本体の仕様上、用紙押さえ用ローラー(ピンチローラー)の位置の関係で、60mm幅までのカットを推奨しています。カット図形の幅が70mm一杯に作図している時、シートのカットされる部位にローラー跡がついてしまいますので、仕上がりを美しくしたい場合は、60mmの設定にする様にしてください。用紙設定についての詳細は以下をご参照下さい。

#### ・プリント&カットが出来ません。

iDecoraでのプリント&カットは付属ソフトの「iDecora Creator」使用時のみ可能です。プリント&カットに必要な位置合わせ(アライメント)操作が行えない為に、CTグラフィティでのプリント&カットが出来ません。プリント&カット作業を行いたい場合は、付属ソフトのiDecora Creatorで作業して下さい。

### ■CTグラフィティの各種設定について

#### ○仮想デバイスの設定

CTグラフィティM付属のセットアップマニュアルの第3章に記載されている「仮想デバイスの設定」はiDecoraの場合、ステカ用の設定がそのまま適用できますので付属マニュアル通りに設定して下さい。(ステカをiDecoraに読み替えて下さい。)

#### ○用紙設定及びカット(連続カット)ダイアログの設定

iDecoraでは、100mm幅のシート使用時に最大で60mm幅又は70mm幅のカットが可能です。下記の設定でご使用下さい。

#### ・用紙設定について

必ずファイルメニュー内の「用紙設定」を「ユーザー定義サイズ」に設定した上で、下記用紙設定に変更してご使用下さい。

◆用紙幅：70mm又は60mm 用紙長：1000mm以内の必要な長さ(最大1mまで)

#### ・カット(連続カット)ダイアログの設定について

カットボタンクリック後に表示される「カット(連続カット)」ダイアログについては必ず以下の設定にした上で、「OK」をクリックしてカットを実行して下さい。



#### ◆配置枠内

用紙幅：サイズ指定にして、100mm

配置間隔：縦5.00mm 横5.00mm

個数：1

移動量：X 10mm Y 25mm

カット実行時は、「カット(連続カット)」ダイアログボックス左下あたりに表示されている「コントローラーを使用しない」チェックボックスに必ずチェックを入れて下さい。チェックが外れている場合、カットが実行されませんのでご注意下さい。

※チェックが外れている場合、処理が途中で破棄されてしまいます。

### ■その他の注意事項

#### ・iPhone又はiPad用アプリを使用する為にAirMacExpressへiDecoraを接続している場合

CTグラフィティは、ネットワーク接続されているカッティングプロッタでのカット動作を正式にサポートしておりません。

この為、iPhone又はiPad用アプリを使用する為にAirMacExpressへiDecoraを接続している場合、CTグラフィティでカットされる際は都度、お使いのパソコンへ接続し直して下さい。

#### ・USBハブを使つての接続はしないで下さい

iDecoraを含むカッティングプロッタはUSB接続が他のUSB機器に比べてシビアな面が御座います。USBハブを使用しての接続は、カット動作不良の原因となりますので、パソコン本体側のUSBポートへ接続する様にしてください。